



## Technische Daten Noxion LED-Scheinwerfer Beamy G3.1 Schwarz 10W 1100lm 100D - 830 Warmweiß | IP65 - Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 253264                                                 |
| EAN                                     | 8719157063333                                          |
| Herstellercode                          | 8719157063333                                          |
| Marke                                   | Noxion                                                 |
| Herstellername                          | Noxion LED Floodlight Beamy G3.1 IP65 10W 1100lm 3000K |
| Budgetlight All-in Garantie             | 3 Jahre                                                |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000                                                  |

### Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Watt                     | 10W                         |
| Ersetzt (Watt)           | 20                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 1100lm                      |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 110             |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 100             |
| Leistungsfaktor              | >0.90           |
| Produkttyp                   | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Leuchtenverbindung | Kabel (100cm)                 |
| Optikabdeckung     | Glas                          |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                   |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK07 - 2 Joule                |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C               |
| Sockelfarbe        | Schwarz                       |
| Gehäuse            | Aluminium                     |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung          |
| Product Serie      | Beamy                         |

## Masse

|             |    |
|-------------|----|
| Länge (mm)  | 90 |
| Breite (mm) | 28 |
| Höhe (mm)   | 65 |

## Warum BudgetLight?

### Sensorinformationen

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp | <div>  die <b>besten Preise</b> </div> <div>  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b> </div>                                                                                                            |
|           | <div>  Kein Sensor         </div> <div>  einfache <b>Retour</b> </div> <div>  <b>effiziente LEDs</b> </div> |